

Модуль спектрального анализа

Назначение модуля

Модуль предназначен для обработки данных акселерометров или других датчиков за определенные интервалы времени для построения спектра колебаний и нахождения в полуавтоматическом режиме основных форм колебания и вычисления их параметров их пиков. Различает одиночные и двойные пики.

Технические требования

Операционная система: Ubuntu 20/22, Linux OS 64 битная. PHP версии 7.3, модуль работы с PostgreSQL и ClickHouse.

Требования к вычислительным ресурсам

1 ядро поддерживающее 64 битные вычисления, 500 Мбайт на жестком диске для временных данных.

Описание работы

Структурно работу модуля можно поделить на две части: сбор, подготовку данных и отправку готовых данных, которую выполняет PHP скрипт «index.php». Обработка данных, формирование спектров и поиск основных форм колебаний выполняет программа RealTimeSpectrum. Модуль может быть вызван или из системы или из консоли в контейнере docker «php». Для запуска работы модуля запускается PHP скрипт «index.php». Блок-схема работы модуля представлена на рисунке.



Вначале работы скрипта «index.php» загружаются конфигурационные данные модуля из файла «config.php», содержащего данные к подключению к базам данных, он находится на директории выше модуля и файл конфигурации модуля «config.php», лежащего в директории модуля. Далее выбираются шины типа «an-d3» и «com-an-d3», шины для подключения акселерометров. В выбранных шинах выбираются устройства типа «and_3». Далее просматриваются выбранные устройства и создается массив каналов этих устройств, у которых код равен «0.x» — ось X, «0.y» — ось Y, «0.z» — ось Z, «0.a» — модуль ускорения, обозначается через A.

serif;;#000000;;inherit>После формирования массива, обрабатываем оси. Проверяем, или есть настройка для каждого канала в конфигурационном файле модуля «config.php». Если данных настройки нет, по обработка данной оси пропускается. Если канал сконфигурирован, то запрашивается данные по этому каналу в интервале «\$time_interval» до времени запрошенного в начале запуска скрипта, переменная «\$timestamp». Далее проверяется и создаются папки для выходных файлов программы RealTimeSpectrum «/var/www/html/public/Spectr». Данные программой RealTimeSpectrum обрабатываются в двух вариантах. Первый — для полноценной спектральной мощности, данные записываются в директорию «/data», второй — для цветовой спектрограммы, данные записываются в директорию «/data_partial». Для спектрограммы спектральная мощность строится с меньшим частотным разрешением для увеличения быстродействия. Далее данные записываются в директории с именем равным id устройства, далее id канала, после год, и последняя директория месяц. Для примера формирования пути, если id устройства 67, id канала 433, 2022 год и месяц сентябрь 9-й месяц, тогда путь будет выглядеть для первого случая «/var/www/html/public/Spectr/data/67/433/2022/09», для второго случая «/var/www/html/public/Spectr/data_partial/67/433/2022/09». Далее формируются конфигурационные файлы «ofs_options.ini» и «Config.path» для работы программы RealTimeSpectrum и записываются полученные данные в бинарном виде для обработки. Далее данные обрабатываются программой RealTimeSpectrum и полученные данные размещаются как указано выше, и полученные данные по пикам основных форм колебаний отправляются в базу данных. Обработка, формирование файлов и отправка данных выполняются для двух случаев подряд, так как для них используются одни и те же данные и должны использоваться одни и те же данные, что бы результаты были одинаковыми. Рисунок. Блок-схема модуля. Основные файлы модуля - config.php - файл настроек программы обработки спектров, должен быть в gitignore. config_example.php - пример файла настроек программы обработки спектров - Config.path - динамический файл настроек датчиков для работы программы обработки спектров RealTimeSpectrum, формируется в процессе работы модуля, должен быть в gitignore. - ofs_options.ini - динамический файл общих настроек работы программы обработки спектров RealTimeSpectrum, формируется в процессе работы модуля, должен быть в gitignore. - .gitignore - содержит список файлов и директорий, которые должны игнорироваться и не попадать в индексы git - RealTimeSpectrum - программа для обработки данных датчиков и формирования спектров и поиска пиков

основных форм колебания.

index.php - PHP скрипт вызываемый для обработки спектров. Непосредственно в нем берутся данные из базы данных, подготавливаются для обработки и вызывается программа RealTimeSpectrum. Скрипт формируют пути, куда записывается спектр сформированный RealTimeSpectrum и отправляет результаты определения частот и декрементов колебаний в базу данных.

data_processing.sh - bash скрипт для запуска модуля через cron в контейнере.

source - директория с временными рабочими файлами модуля

index_check.php - вспомогательный PHP скрипт, позволяет проверить сколько в системе установлено устройств типа АНД-3

data_processing_test.sh - вспомогательный bash скрипт для запуска index_check.php в контейнере

RealTimeSpectrum

Программа RealTimeSpectrum обрабатывает данные сформированные акселерометрами и строит спектры колебания. Физический принцип, на котором основана работа программы, состоит в получении исходных данных ускорений с акселерометров от сборщика данных. Далее с помощью преобразования Фурье формируется спектральная мощность колебаний. Метод определения основных форм колебаний и их декрементов является полуавтоматическим. Для его работы необходимо задать интервал частот, в котором необходимо искать пик колебаний, и так же указать ищется ли одинарный или двойной пик. Далее специальным методом с помощью метода наименьших квадратов аппроксимируется пик или два пика в зависимости от настроек, и по данным аппроксимации вычисляются частота максимума пика и по ширине на полувысоте аппроксимированного пика — декремент колебаний.

Настройка модуля

Настройка модуля производится в файле config.php, все параметры подробно описаны в config_example.php, его содержание приведено ниже

```
$api_token = 'A8WQ0N4zYPQvxbBMvPVz2ZnhGGyfgjhbh';
```

api токен для доступа по rest

```
api
```

```
$time_interval = 40960;
```

Интервал в секундах от текущего времени, за который запрашиваются данные с clickhouse

```
$length_zap_full=8192;
```

Длина одной реализации для построения одного спектра

```
$length_zap_spectrograms=1024;
```

Длина одной реализации для построения цветовой спектрограммы, так как вопрос ещё в производительности то длина уменьшена для быстрого рендера картинки

`serif;;#000000;;inherit>$number_records_full=2;` Количество реализаций, по которым происходит усреднение для построения одного спектра `$number_records_spectrograms=16;` Количество реализаций, по которым происходит усреднение для построения цветовой спектрограммы `$basic_waveforms=5;` Количество основных форм колебания, которые обрабатываются скриптом PHP и отправляются в базу данных `` если данных на *i*-ю форму нет после работы программы построения спектра, то она заполняется нулями `` Настройка каналов для обработки `` В массив `$device_code` добавляется код устройства, к которому принадлежит канал `` в `$min_frequency_all` и `` в `$max_frequency_all` `` ключем `` равным `` коду устройства указывается минимальная и максимальная граница интервалов, в которых нужно искать пики основных форм колебания. В `$double_frequency_all` `` указывается количество пиков для поиска `` `$device_code=array('433', '434', '501', '502');` `$min_frequency_all['433']='0.3 0.6 1.3';` `$max_frequency_all['433']='0.35 0.8 1.6';` `$double_frequency_all['433']='1 1 1';` `$min_frequency_all['434']='0.3 0.6 1.3';` `$max_frequency_all['434']='0.35 0.8 1.6';` `$double_frequency_all['434']='1 1 1';` `$min_frequency_all['501']='0.3 0.6 1.3';` `$max_frequency_all['501']='0.35 0.8 1.6';` `$double_frequency_all['501']='1 1 1';` `$min_frequency_all['502']='0.3 0.6 1.3';` `$max_frequency_all['502']='0.35 0.8 1.6';` `$double_frequency_all['502']='1 1 1';` Более подробное описание что есть что `` `$device_code=array('433');` `$device_code` - набор кодов устройств, где устройствово означает одну ось датчика, например 001X. Т.е. устройство с кодом 433 это датчик с номером 001, ось X. `` Для устройства 433 указываем интервалы, в которых нужно искать пики колебаний. Интервалы: `$min_frequency_all['433']='0.3 0.6 1.3';` `$max_frequency_all['433']='0.35 0.8 1.6';` `` Они означают 3 интервала, в которых искать пики. Интервал 1 0.3-0.35; интервал 2 0.6-0.8; интервал 3 1.3-1.6; `` И количество пиков, которые необходимо искать `$double_frequency_all['433']='1 1 1';` `<font 14px/Arial,Helvetica,sans-`

serif;;#000000;;inherit> Здесь указаны три интервала, в них искать по одному пику. Варианты значений 1 либо 2. Файл для работы программы обработки спектров, общие настройки \$file_options='number_records = '.\$number_records.' Количество реализаций, по которым будет строиться аппроксимация спектра и находится параметры колебаний сооружения length_zap = '.\$length_zap.' Длина одной реализации в количестве отсчетов, должно быть кратно 2^n , 2 в степени n, где n целое число number_of_records = 30 Сколько в одном файле реализаций sampling_time = 0.1 Время дискретизации датчиков в секундах time = «22_01_10_23_59_43_021» Время, с которого считывать данные, данные до этой временной ометки будут игнорироваться,если указать 00_00_00_00_00_00_00_00_00, то будут обрабатываться все данные time_start = «2022_02_12_07_21_00_729» Время, с которого считывать данные, данные до этой временной ометки будут игнорироваться,если указать 00_00_00_00_00_00_00_00, то будут обрабатываться все данные time_end = «'»\$year«'»_ckgedit_QUOT«'»\$month«'»_ckgedit_QUOT«'»\$day«'»_ckgedit_QUOT«'»\$hour«'»_ckgedit_QUOT«'»\$minute«'»_ckgedit_QUOT«'»\$second«'»_000«'» big_files = 0 Параметр, отвечающий за то, что мы берем большие файлы данных за сутки. 1 - мы берем, другое значение, не берем debug_mode = 0 Режим отладки, выводятся промежуточные данные обработки, по умолчанию отключено processe_all_files = 0 Обработка всех файлов сразу, по умолчанию обрабатывается начиная с самого последнего rusian = 1 Включение русского языка, по умолчанию включен file_size_for_processing = 1 Устанавливаем ограничение обработки файлов за один запуск time_shift=0.2457333333333333 Сдвиг по времени в секундах Пропуск времени между соседними спектрами при обработке всех файлов сразу, величина в секундах. detector_option_file = «Config.path» Имя файла с настройками для датчиков. fast_processing = 0 file_format=4 Формат файлов данных monitoring_horizont=1' Файл для работы программы обработки спектров, настройка датчиков \$file_options_conf='{ limitation_standart_deviation=0 Среднеквадратичное отклонение <font 14px/Arial,Helvetica,sans-

`serif;;#000000;;inherit>limitation_ejection=50 Выброс в процентах от диапазона
measuring_range=3600 Тип
датчика (диапазон) AN3600, AN7200 <font
14px/Arial,Helvetica,sans-serif;;#000000;;inherit>axis='.$detector_name.' Номер
датчика и его оси <font 14px/Arial,Helvetica,sans-
serif;;#000000;;inherit>namefile=»'.dirname(FILE_).'/source/« Относительный
путь к данным <font 14px/Arial,Helvetica,sans-
serif;;#000000;;inherit>savadata=»'.$dir.'/ Относительный путь, куда сохранять
результаты моделирования <font 14px/Arial,Helvetica,sans-
serif;;#000000;;inherit>datatemperature=»'./ Относительный путь, откуда читать
данные по температуре <font 14px/Arial,Helvetica,sans-
serif;;#000000;;inherit>min_frequency ='. $min_frequency.' Минимальная частота
интервалов, в которых ищутся пики, в Гц, пример 0.4 0.8 2.3 <font
14px/Arial,Helvetica,sans-serif;;#000000;;inherit>max_frequency ='. $max_frequency.'
Максимальная частота интервалов, в которых ищутся пики, в Гц. Пример 0.6 1.1
2.5 double_frequency
='. $double_frequency.' Количество пиков в интервале, допустимые значения 1 -
один пик, 2 - два пика в интервале <font 14px/Arial,Helvetica,sans-
serif;;#000000;;inherit>signal_level=0; <font 14px/Arial,Helvetica,sans-
serif;;#000000;;inherit> }';`